

## Funkgeräte-Set

**PREISLEISTUNGS  
SIEGER**

Audioline  
PMR 16

 **VerbraucherWELT**

**GUT (1,8)**  
★★★★☆

10/2016

### FUNKTIONEN:

- LC-Display mit Anzeige für Kanal, Senden, Empfangen, Batteriezustand
- Lautstärkeregelung in 8 Stufen
- Tastenton
- Rufton senden und empfangen
- Bestätigungston / Roger Beep
- Reichweite bis zu 5 km - bei freier Sichtlinie
- 8 Kanäle
- Automatische Batterie-Sparschaltung
- Gürtelclip

### TECHNISCHE DATEN:

- Ausgangsleistung 500 mW
- 8 Kanäle:

Kanal	Frequenz
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375

- Erforderliche Batterien:  
3 Stück Batterien AAA pro Gerät  
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe, inkl. Antenne):  
Funkgerät: 50 x 36 x 148 mm
- Gewicht: 82 g je Gerät
- Farbe: schwarz/rot und schwarz/gelb



### Inhalt:

2x Funkgerät  
2x Gürtelclips  
1x Bedienungsanleitung

Garantie: 24 Monate  
EAN-Nr.: 4250711 901011  
Verkaufskarton: mit EAN-Barcode und grünem Punkt  
VPE: 6 VK-Kartons  
Best. Nr.: 901011